

Protect 001 with LED light source and sensor

### Kuvaus

Klassisen tyylikäs laatuvalaisin, kolmella muodolla (001-002 - 003), on valmistettu korkeapaineisessa alumiinipainevalussa. Kupu opaalia UV- ja iskunkestävää polykarbonaattia. Koristeet kiinnitetään ruostumattomilla Deltaseal-käsitellyillä torx-ruuveilla. Numerokyltti saatavilla lisävarusteena. Levy asennetaan suoraan seinään valaisimen mukana.

### Käyttökohteet

Julkisivut, sisäänkäynnit, kävelytiet ja tunnelit.

### Asennus

Suoraan kattoon tai seinälle, pylväsasennus, katso Arc.

### Liitäntä


Sekä pinta-asennukseen että piilotettuun asennukseen. Pikaliitin 3x2x2,5 mm², mahdollisuus jatkoliitintään. Kaksi reikää takana kaapelilähtöä varten, kuristusnippa.

### Valonlähde

Värilämpötila 3000K - 4000K  
Valaisimen teho 12W  
Valaisimen valovirta 505 lm  
Käyttöikä L70B50 50.000 t

### Tunnistin

Herkkyys asetetaan mikroaaltotunnistimesta. Jälkivalaisuaika asetetaan samalla tavalla (valaisuaika viimeisen rekisteröidyn liikkeen jälkeen) (5 s. - 25 min.). Yksikössä on myös säädettävä päivänvalotunnistin (2 - 30 lux). Protect & Neptune Detect -versiota voidaan käyttää myös muiden valaisimien päälaitteena. Kun kaikki sisältyvät valaisimet ovat LED-versioita, ne voivat toimia myös Master-Master tai Master - Slave Master kytkentöinä.



S-numero	Kuvaus	Väri	Valolähde	Ohjaustapa
4518700	Protect 001	Opal	Valkoinen	LED 840 1x12W
4518701	Protect 001	Opal	Musta	LED 840 1x12W
4518702	Protect 001	Opal	Alu	LED 840 1x12W
4206236	Protect 001 Detect	Opal	Valkoinen	LED 840 1x12W sensor
4206237	Protect 001 Detect	Opal	Musta	LED 840 1x12W sensor
4206097	Numerointilevy 001	Valkoinen		
4206098	Numerointilevy 001	Musta		

Saatavilla myös TC-D ja GLS versioina sekä 3000K

### NB!

A microwave sensor detect all forms of movement, not only from people and animals. This means that the sensor might detect movements for instance from branches or leaves. Please allow for this when installing the fitting to avoid unwanted functions.